www.aras.nl www.aras.be

Handleiding

UNV recorder wissen uit EZCloud

Opgesteld door MvdE (Afdeling Video)

Versie 1.0 (01-2024)





Algemene informatie

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site <u>http://support.aras.nl/</u> voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning: E-mail: <u>techhelp@aras.nl</u> Helpdesk: 0900 – 2727 435

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Wissen rechtstreeks op recorder	4
3.	Wissen via webinterface	6



1. Inleiding

Om een UNiView-recorder uit het EZCloud-account te verwijderen, dien je een handeling uit te voeren via de webinterface of rechtstreeks op de recorder.

Het verwijderen van een recorder via webpagina van EZCloud of EZView app is niet voldoende.

Zorg ervoor dat de recorder is verbonden met het internet.



4

2. Wissen rechtstreeks op recorder

Bij het bedienen van recorder met monitor en muis

> Open het 'Menu' van de recorder

Voer wachtwoord of patroon in om te ontgrendelen

Offline camera	Offline camera
(Netwerk ontkoppeld)	(Netwerk ontkoppeld)
Offline camera (Netwerk ontkoppeld) Menu 2 Terugspelen Afsluiten 2	Offline camera (Netwerk ontkoppeld) 282

> Navigeer naar 'Netwerk' > 'Basis' > 'EZCloud' en klik op de knop 'Wis'



Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



Bevestig met 'Ja'



De recorder is nu gewist van het EZCloud account en kan weer worden toegevoegd doormiddel van de QR-Code te scannen





3. Wissen via webinterface

Bij het bedienen van de recorder via een webbrowser

Open de webbrowser 'Microsoft Edge' en voer het IP-adres van de recorder in (Indien IP-adres onbekend maak dan gebruik van EZTools)



> Voer 'Username' en 'Password' in en log in

unv	NVR501-04B-P4	
		English 🗸
Username Password	admin	Forgot Password
	Login Reset	

> Navigeer naar het tabblad 'Setup' > 'Network' > 'EZCloud' en klik op 'Logout'

← C û Ø ▲ Niet beveiligd 10.10.11.18/cgi-bin/main-cgi				
นทิง		🛒 Live View 📖	Playback Setup 1 Smart	
Client	*	EZCloud		
System	*			
Camera	*	EZCloud	● On ○ Off	
Storage	2	Server Address	eu.ezcloud.uniview.com	
Alarm	· ·	Register Code		
Alarm	~	Device Status	Online Logout 4	
Alert	~	Username	ARAS	
Network	~	Device Name	NVR501-048-P4 TSCCTV	
ICP/IP PPPoF		Service Agreement	http://eu.ezcloud.uniview.com/doc/termsofservice.html	
EZCloud		3 Add Without Signup	On Off No cloud account is needed, you can scan the QR code with the app to add the NVR. This requires you to enable EZCloud and set a strong admin password first.	
DDNS Port Port Mapping Email		Scan QR Code		
FTP Custom Route		Save		
Platform	~			
User	~			
Maintenance	*			
Upgrade	*			



7

Bevestig de pop-up met 'OK'



De recorder is nu gewist van het EZCloud account en kan weer worden toegevoegd doormiddel van de QR-Code te scannen



Einde handleiding

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur